

Kurzbedienungsanleitung / Inbetriebnahme

1. Im Lieferzustand sollten Stunden und Minutenzeiger genau auf 12 Uhr stehen.
(Wenn es nicht der Fall ist, bitte Zeiger von Hand oder mit Schraubendreher an der Stellachse in die 12:00 Uhr-Position bringen, dann Schiebeschalter auf Steuerung auf ON schieben.)
2. Batterien 1,5 Volt Typ LR 14 (Baby Zellen) polrichtig einlegen. (linke Batterie: -Pol nach unten, rechte Batterie: +Pol nach unten) Für eine möglichst lange Lebensdauer bitte ALKALI MANGAN Batterien verwenden.
3. Den Schalter 12 Uhr nach links auf OFF schieben.
4. Bei erfolgreichem Funkempfang, stellt sich die EXACTO Funkuhr nach ca. 3 - 4 Minuten selbstständig auf die richtige Zeit ein.
(Wenn es nicht der Fall ist, bitte die Empfangskontroll-LED prüfen, ob sie im Sekunden - Rhythmus blinkt. Wenn sie nicht blinkt oder flackert, bitte die Antenne außerhalb der Uhr anbringen)

